



Centralino DC/AC monofase,  
2\_stringhe / 2\_uscite 1000V standard

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Serie</b>                                         | ISL                      |
| <b>Codice</b>                                        | ISL0202CA10              |
| <b>Sigla</b>                                         | ISL0202CA10              |
| <b>Codice doganale</b>                               | 85372091                 |
| <b>CIRCUITO DC</b>                                   |                          |
| <b>Numero di stringhe in ingresso</b>                | 2                        |
| <b>Numero di uscite MPPT</b>                         | 2                        |
| <b>Tensione max. in ingresso</b>                     | 1000 (V)                 |
| <b>Corrente max. di stringa in ingresso</b>          | 10 (A)                   |
| <b>Corrente max. di uscita MPPT</b>                  | 10 (A)                   |
| <b>Dotato di portafusibili</b>                       | No                       |
| <b>Sezionatore sotto carico</b>                      | 2                        |
| <b>Connessione ingresso</b>                          | Connettori Cabur Linea 4 |
| <b>Connessione uscita</b>                            | Connettori Cabur Linea 4 |
| <b>Scaricatore</b>                                   |                          |
| <b>Tensione nominale Un</b>                          | 1000 (V)                 |
| <b>Livello di protezione Up</b>                      | 3000 (V)                 |
| <b>Corrente impulsiva di scarica 8/20 In</b>         | 20 (kA)                  |
| <b>CIRCUITO AC</b>                                   |                          |
| <b>Tensione max. in ingresso</b>                     | 230 (V)                  |
| <b>Corrente max. in ingresso</b>                     | 32 (A)                   |
| <b>Frequenza nominale</b>                            | 50 (Hz)                  |
| <b>Connessione ingresso</b>                          | Morsettiera 10 mm²       |
| <b>Connessione uscita</b>                            | Morsettiera 10 mm²       |
| <b>Magnetotermico</b>                                |                          |
| <b>Tipo</b>                                          | 1P+N                     |
| <b>Portata</b>                                       | 32 (A)                   |
| <b>Curva di intervento</b>                           | C                        |
| <b>Corrente di corto circuito</b>                    | 6 (kA)                   |
| <b>Differenziale</b>                                 |                          |
| <b>Classe</b>                                        | A                        |
| <b>Sensibilità</b>                                   | 0.3 (A)                  |
| <b>Scaricatore</b>                                   |                          |
| <b>Tensione nominale Un</b>                          | 230 (V)                  |
| <b>Livello di protezione Up</b>                      | 1500 (V)                 |
| <b>Corrente impulsiva di scarica 8/20 In</b>         | 20 (kA)                  |
| <b>DATI GENERALI</b>                                 |                          |
| <b>Grado di protezione</b>                           | IP65                     |
| <b>Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)</b> | 460x340x143              |
| <b>Conformità norme / guide</b>                      | CEI EN 61439-2           |



\* Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico\* Sino a 2 uscite DC verso l'inverter\* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4\* Possibilità di gestire fino a 2 MPPT\* Interruttore differenziale di classe A\* Limitatori di sovratensione AC e DC\* Per impianti a 1000V\* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino  
DC/AC monofase, 2\_stringhe / 2\_uscite 1000V standard