ISA0402CA10

Centralino

DC con bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite,1000V

Serie	ISA
Codice	ISA0402CA10
Sigla	ISA0402CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	4
Numero di uscite MPPT	2
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	12.5 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	25 (A)
Sezionatore sotto carico	2
Interruttore magnetotermico DC	0
Bobina di sgancio	230 (Vac)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Portata massima	–
Tipo	–
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	295x495x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2

***** Sino a 4 ingressi DC dal campo fotovoltaico***** Sino a 2 uscite DC verso l'inverter***** Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4***** Possibilità di gestire fino a 2 MPPT***** Limitatori di sovratensione DC***** Per impianti a 1000V***** Con bobina di sgancio 230Vac***** Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISA0402CA10 Centralino DC con bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite,1000V

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it