XBRIRS485CP

Convertitore di
segnale Modbus RTU/Modbus TCP

Serie	BRI
Codice	XBRIRS485CP
Sigla	BRI-RS485-CP
Codice doganale	8517620000
DATI TECNICI	
Porte seriali	1 RS485
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 (Base TR/TX)
Protocollo	conversione da ModbusRTU/ a Modbus TCP
Velocità	fino a 1Mbit/s
DATI TECNICI MODBUS	
Velocità / distanza	0.6Km @ 38,4Kbps 0,9Km @ 19,2Kbps 1,2Km @ 9,6Kbps 2Km @ 4,8Kbps 3Km @ 2,4Kbps 7Km @ 1.2Kbps
Impedenza della linea RS485	120Ω
Numero massimo di dispositivi collegabili alla linea	32
DATI TECNICI GENERALI	
Tensione di alimentazione	8...30 Vdc
Corrente assorbita	≈ 41mA
Baud rate	1200÷230400 bps (programmabile)
Parità	None,Odd, Even, Mark, Space
Intervallo di temperatura operativa	−20...+70°C
Isolamento	1.5 kVac /60s
Tipo di isolamento	3-vie
Standard EMC	EN 61000−2, EN 61000−4
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	III/2
Grado di protezione	IP20
Terminali di connessione RS485	2.5 mm²
Terminali di connessione Ethernet	Connettore RJ45 schermato
Materiale del contenitore	Mix di PC/ABS autoestinguente
Dimensioni (LxHxP)	23x79x101
Peso approssimativo	100 g
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE
Informazioni sul montaggio	su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB

***** Communicazione su RS485−2 cavi, Wifi o Ethernet***** Alimentazione 8...30Vdc***** Configurabile dal interfaccia web o dal prompt dei comandi***** LED di segnalazione (VERDE, ROSSO, GIALLO, GIALLO)***** isolamento galvanico a 3-vie***** Dimensioni compatte
1 LED "DC OK", LED "Allarm", LED "TX", LED "RX".

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BRI-RS485-CP Convertitore di
segnale Modbus RTU/Modbus TCP

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it